

## Produktinformation

# 97 33 01

## KNIPEX MultiCrimp® Crimpzange mit Wechselmagazin



- Die Crimpeinsätze 97 49 xx der Crimp-Systemzange 97 43 200 sind nicht kompatibel mit der KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02
- Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen
- Schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug
- Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin
- Komfortable, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität
- Zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)



### Allgemein

Artikel-Nr.	97 33 01
EAN	4003773066927
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	770 g
Abmessungen	250 x 75 x 28 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute



Anwendung	unisolierter, offene Flachsteckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,25 — 6,0 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Nester	3
AWG	20 — 10

### Zubehör

97 39 05	Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite),
97 39 09	Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen, 10 / 16 / 25 mm <sup>2</sup>
97 39 06	Crimpeinsatz für isolierte Kabelverbinder,
97 39 08	Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen, 0,25 - 6 mm <sup>2</sup>
97 39 13	Crimpeinsatz für unisolierte Kabelverbinder,
97 39 90	Wechselmagazin leer,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Crimpeinsatz-Wechsel: Magazinposition entsperren, Crimpeinsatz in der Zange entnehmen



Wechselposition: Ausklappen des Servicehebels für parallele Backenstellung



Servicehebel einklappen und Zange durchdrücken – bereit für den nächsten Einsatz

